

FRENS i EMBRAGATGES **GR**

Ferve - F2505 - Cargador automático y mantenedor. Intensidad: 2 A / 2 - 4 A

Cargador automático y mantenedor. Intensidad: 2 A / 2 - 4 A

Tensión: 6 V / 12 V

Cargador automático y mantenedor.

Intensidad: 2 A / 2 - 4 A

Tensión de la batería: 6 V / 12 V

Baterías recomendadas: de 4 a 80 Ah de capacidad.

Especial para coche y moto.

Pantalla LCD.

Accesorios incluidos:

- Cable con pinzas.
- Cable con terminales (se deja instalado para una fácil conexión al cargador).

Para todo tipo de baterías de plomo-ácido: líquidas, gel y AGM.

Controlado por microprocesador.

IP65

Manual de instrucciones totalmente ilustrado y con textos en español.

Potencia máxima consumida: 70 W

Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Dimensiones: 180 x 40 x 80 mm

Peso: 550 g



F-2505

220-240 V - 50/60 Hz - 70 W

6 V
2 A

12 V
2 / 4 A



160 x 40 x 80 mm
0,550 kg

SPECIAL FOR



2A 6V

2-4A 12V



FERVE HF

CARGADORES
DE ALTA FRECUENCIA



F-2505

CARGADOR AUTOMÁTICO 6-12 V PARA COCHE Y MOTOCICLETA

2A 6V

2-4A 12V



Accesorios
Incluidos:



ESPECIFICACIONES:

- Intensidad: 2 A (6 V) / 2-4 A (12 V)
- Tensión de la batería: 6-12 V
- Baterías recomendadas: de 4 a 80 Ah
- Para baterías de plomo-ácido: Líquidas, gel, AGM y Start Stop.
- Carga baterías a partir de 4,5 V de tensión mínima.
- Potencia máxima consumida: 70 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V - 50/60 Hz
- Dimensiones: 160 x 40 x 80 mm
- Peso: 550 g

Accesorios incluidos:

- Cable con pinzas aladas.
- Cable con terminales (se deja instalado para una fácil conexión al cargador).

CARACTERÍSTICAS:

- 100% automático. Conecta el cargador y olvídense.
- Función test de batería y alternador.
- Pantalla LCD retroiluminada para la lectura del proceso de carga.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología RF. Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Grado de protección IP65.



FERVE

FERVE S.A. • C/da. de Calafat, 15-25 • 43700 El Vendrell (Tarragona) • Spain • Tel: +34 877 680 500 • www.ferve.com